


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SEC (電気亜鉛めっき鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
2	化粧枠	1	SEC (電気亜鉛めっき鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
3	LEDモジュール	1	-	交換部品形名: L03
4	点灯ユニット	1	-	-
5	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名: E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh
6	端子台	1	-	-
7	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂) t3.0	透明
8	パッキン	1	-	-
9	取付けねじ	2	BsBM (黄銅)	-
10	表示板	1	-	(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能
リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

定格		特性	
定格電圧 (V)	AC100	誘導灯の区分	B級・BL形
入力電流 (A)	急速 0.047 トリクル 0.037	表示面の寸法 (m)	タテ 33 ヨコ 0.202 x 0.202
消費電力 (W)	急速 2.5 トリクル 1.9	表示面の明るさ 避難口 (カンテラ)	10 以上 通 路 13 以上
		蓄電池の容量	20 分間



注) 化粧枠・表示板取りはずしのため 200 mm 以上の余裕を設けてください。



⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、直接・雨・風のある場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、油液の発散する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、壁内面にも粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、壁埋込み専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。取付ボックスを使用する場合は、適合する取付ボックスをご使用ください。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因になります。
- 器具の取り付けは、凹凸面に取り付けしないでください。凹凸面に取り付けますと防水性が損なわれ、湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電の原因となります。取付け面に凹凸がある場合は、水気の浸入がないようにコーキングしてください。
- 器具内に結露が発生するような場所では使用しないでください。また、器具背面から水がかかる場所には取り付けしないでください。水気の浸入による絶縁不良の原因となります。事前に設置環境の確認をしてください。



型式認定番号 1AM111-3301

		防水性能		防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FBK-20761-LS17	
100	LS	表示板(含む) 2.9	品名	東芝誘導灯 (避難口・通路兼用) (電池内蔵)	
承認	担当	図番	AA2020-54823-03		
松田	世良	東芝ライテック株式会社			
単位 mm	第三角法	日本国内専用 (Use only in Japan)			