



取付け図




注) 化粧枠・表示板取りはずしのため  
200mm以上の余裕を取ってください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	PC/ABS樹脂	白(参考マンセル値:N9.0)
2	取付け金具	1	SGC(銀鍍メッキ鋼材)t1.0	-
3	化粧枠	1	PC/ABS樹脂	白(参考マンセル値:N9.0)
4	LEDモジュール	1	-	交換部品形名:L03
5	点灯ユニット	1	-	-
6	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名:E01 NI-MH蓄電池 2.4V 700mAh
7	端子台	1	-	-
8	表示板	1	-	(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 | リモコン点検機能  
リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

定 格		特 性	
定格電圧(V)	AC100	誘導灯の区分	日蔽日露
入力電流(急速)	0.047	表示面の寸法(m)	タテヨコ 0.202 x 0.202
(A)トリクル	0.037	表示面の明るさ(照度)	10以上 (お好み)
消費電力(急速)	2.5	蓄電池の容量	20分間
(W)トリクル	1.9		



公共施設用  
SH1-FBC20-BL ST1-FBC22-BL K適合

**▲ 安全に関するご注意**

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。この器具は、直射、雨・風のあたる場所、水滴の発生する場所(プール等)、油性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)、油煙の発生する場所(厨房等)、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、壁埋込み専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。取付ボックスを使用する場合は、適合する取付ボックスをご使用ください。



型式認定番号  
1AM111-3181

電圧	点灯方式	電圧(表示含む)	形名
100	LS	2.0	FBK-20771-LS17
承認 担当			東芝誘導灯(避難口・通路兼用) (電池内蔵)
松田 関谷			図番 HA2021-51696-01
単位 mm 第三角法			<b>東芝ライテック株式会社</b>