

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC(鋼板) t1.0	白(参考マンセル値:0.2PB 9.2/0.4)
2	化粧枠	1	SPC(鋼板) t0.8	白(参考マンセル値:0.2PB 9.2/0.4)
3	点灯ユニット	1	-	-
4	誘導音・点滅ユニット	1	-	-
5	スピーカ	1	-	-
6	非常用蓄電池	2	-	Ni-MH蓄電池 交換部品形名:EO3 (点灯用1個+誘導音・点滅用1個 2個入り)※
7	端子台(電源用)	1	-	-
8	端子台(信号用)	2	-	-
9	LEDモジュール(点灯用)	1	-	交換部品形名:L09
10	LEDモジュール(点滅用)	1	-	-
11	表示板	1	-	-(別売)

※点灯用:ED1 (2.4V700mAh) 誘導音・点滅用:THR-AG-TLB (8.4V950mAh)


内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能  
リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

定格		特性		信号電圧(V)	信号電流(mA)
定格電圧(V)	AC100	誘導灯の区分	避難灯	DC24	5
入力電流(急速)	0.091	表示部の寸法(mm)	タテ 30		
(A)トリクル	0.082	表示部の明るさ(避難口)	0.2 x 0.2		
消費電力(急速)	5.3	表示部の明るさ(避難口)	20 以上		
(W)トリクル	4.6	(カンパ)	- 以上		
		蓄電池の容量	20 分間		

注) 1. 天井吊下げの場合は吊り装置(別売)2本をご用意ください。  
1本の吊り装置に電源線・信号線を設置しますと誤動作の原因となります。

公共施設用  
SH1-FBF20AF-BH  
SH1-FSF20AF-BHに適合



**安全に関するご注意**

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、天井内専用です。この器具は、直射・雨・風のあたる場所、無断で衝撃のある場所、腐食性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)、油液の発散する場所(プール等)、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井直付け、壁面付け、吊り下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げの場合は、適合する吊り具をご使用ください。

・本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。



電圧	点灯方式	電圧(R.R.)	形名
100	LS	4.6	FBK-42701VX-LS17
承認 担当			東芝誘導灯(避難口) (電池内蔵) (誘導音付加点滅形)
松田 佐々木			HA2021-51956-01
単位 mm 第三角法			<b>東芝ライテック株式会社</b>