


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。



3 6 P コネクター  
(信号ケーブルにてコネクターボックスと接続)

動作説明

- 1) ロータリ-SWを"暗"にすると負荷は消灯します。
- 2) ロータリ-SWを"直"にすると負荷は全灯します。
- 3) ロータリ-SWを"S"にするとシングルフェーダーにて0~100%の調光ができます。
- 4) ロータリ-SWを"M<sub>1</sub>"("M<sub>2</sub>")にするとマスターフェーダー1(2)にて調光制御された信号とシングルフェーダーにて調光制御された信号の合成信号が出ます。  
(マスターフェーダー1とマスターフェーダー2はロータリ-SWにて自由に選択できます)
- 5) ロータリ-SWを"A"にしますと自動調光押しボタン(PB)にて自動調光された信号により当該回路の負荷は調光されます。

材質 : 箱体・扉・枠体 SPCC t1.6  
 処理 : メラミン樹脂焼付塗装  
 色 : マンセル 2.5Y9/2半ツヤ(本体)  
       マンセル 2.5Y9/2半ツヤ(操作パネル)

※ この操作卓のシングルフェーダは20本です。

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE TRD-20A リモコン操作卓 (自動調光回路付)	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	図面番号 DRAWING NO. A-CCA-200713	P-
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED			