

対象器種	FT-41306-RS (公共施設) FSS4-401 FT-41306P-RS
適合ランプ	東芝蛍光灯ランプ<ラピッドマスター> (ワットブライター)® 40ワット形

※ FT-41306P-RSはプルスイッチ付です。

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意



商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意


警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
- 器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。 - 電源線接続の際は、② 器具本体の取り付け②に従って確実に行なってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。  よく読んでね! 取扱説明書 電源線接続	アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。  アースをつけましょ! アース工事	器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。  改造

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。  5℃～35℃の温度範囲で! 温度屋外	器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)  確認してください! AC100V DC 30V 電源電圧	使用地域の周波数(50Hzまたは60Hz)以外のものを使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。  60Hz 50Hz 周波数

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

使用上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 電源を切って	ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。 可燃物	
ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。  確認してください! 40w 適合ランプ		

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。 薬品類	- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。 - ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。 ランプ器具清掃	金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。 金属部分
器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因となります。 ソケット		
この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)		

お願い

●間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

Diagram illustrating the components of the LED lighting fixture assembly:

- 器具質量 3.5Kg (Fixture Weight 3.5Kg)
- ランプソケット (Lamp Socket)
- 幹線通用ノックアウト (Main Line通用 Knock Out)
- 本体 (Main Body)
- 取付ボルト (Mounting Bolt)
- 座金(別途) (Washer (Separate))
- ナット(別途) (Nut (Separate))
- ブッシュスクリュー (Bush Screw)
- 反射板 (Reflector Plate)
- ランプ (Lamp)
- スイッチ引きひも (Switch Pull Cord)
- (プルスイッチ付の場合) (When Equipped with Pull Switch)

1 器具の取り付け寸法 (単位:mm)

Technical drawing of the back view of a metal plate. The drawing shows a rectangular plate with various holes and dimensions. The dimensions are as follows:

- Overall width: 910
- Overall height: 800
- Distance from left edge to first hole: 70
- Distance between first and second hole: 70
- Distance between second and third hole: 70
- Distance between third and fourth hole: 70
- Distance between fourth and fifth hole: 600
- Distance between fifth and sixth hole: 70
- Distance between sixth and seventh hole: 70
- Distance between seventh and eighth hole: 70
- Distance from eighth hole to right edge: 70

The holes are labeled as follows:

- 2-12×20ボルト用穴 (2 holes for 12×20 bolts)
- 2-15×30ボルト用穴 (2 holes for 15×30 bolts)
- 3-φ23電源用穴 (3 holes for φ23 power)
- 4-連結用穴 (4 holes for connection)

The drawing is labeled "背面仕様図" (Back View Specification Drawing).

連結寸法図

連結ガイド

ピン

本体A

連結しようとする本体B

第1図