


TOSHIBA



東芝配線器具


結線方法

- ①器具底面のストリップゲージ12mm (10~14mm) に合わせて電線被ふくをむく。
- ②電線を奥まで差し込んで、端子ねじを確実に締める。




穴あけ寸法

95 $\pm$ 5 × 53 $\pm$ 5



非常ベルの止め方とリセット方法

カバーをはずし、ボタンを引き上げ、透明カバーをもとの位置まで押しもどしてからカバーをはめてください。




適合電線

- Φ 0.8~ Φ 2.0mmの銅単線。
- 0.5~2.0mm²のIVより線。

配線例

警報ベルと警報ランプが同時に操作できます。



ご 注 意

- 小勢力回路 (60V以下) と 低圧回路 (100V, 200V) とを各々のスイッチ回路に入れる場合、低圧回路の使用電線と同一電線をご使用ください。
- より線を結線する場合端末を処理してください。
- 消防法の非常警報設備には使用できません。

安全上のご注意

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージに合わせてむき、奥まで差し込んで端子ねじを確実に締めてください。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、硫化水素、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

NDG1612

非常用押しボタン

6A 250V

〈両切〉

