



ナイトライト：電球色、非常灯・懐中電灯：白

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|---------------|----|----------|------------|
| 1 | カバー | 1 | ABS樹脂 | ニューホワイト |
| 2 | 本体 | 1 | ABS樹脂 | ニューホワイト |
| 3 | 表面パネル | 1 | PC樹脂 | 透明(裏面部分印刷) |
| 4 | 刃 | 2 | BsBM(黄銅) | — |
| 5 | ナイトライト入・切スイッチ | 1 | ABS樹脂 | ニューホワイト |
| 6 | 携帯電灯用スイッチ | 2 | ABS樹脂 | ニューホワイト |

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|---------------|
| 定格電圧 | AC100V | | |
| 定格周波数 | 50/60Hz 共用 | | |
| 定格消費電力 | ナイトライト (AC100V) | 点灯時 | 0.3W |
| | | 消灯時 | 0.3W |
| | 保安灯・携帯電灯 (乾電池) | 点灯時 | 0.3W (220mA) |
| | | 消灯時 | 0.3mW (200μA) |
| ナイトライト自動点灯明るさ | --- (機能なし) | | |
| 保安灯・携帯電灯点灯時間 | 30分間毎に自動消灯する(延べ約1.5時間) | | |
| 適合電池 | 単3形 アルカリ乾電池 (LR6) 1本 | | |
| 適合規格 | 電気用品非対象 | | |
| その他 | プラグ収納形 | | |
| ナイトライト点灯 | 正面 | 0.5 lx以上 (50cm前方) | |
| 停電時の非常点灯 (30分後) | 正面 | 1.5 lx以上 (50cm前方) | |
| | 床面 | 0.2 lx以上 (床面半径50cm内、取付高さ30cm) | |
| 住宅用非常照明 避難灯クラスB 避難B-1形 停電検知形 移動式器具 非常灯光源：LED 1ヶ 0.3 W 組み込み形 (社)日本照明器具工業会 住宅用非常灯技術基準適合品 JIL5506 適合品 | | | |

| | 寸法 (幅×奥行×高) | 詰数 (個) |
|------|-------------|--------|
| 製品単体 | 本体図参照 | — |
| 個装箱 | 66×79×33 | 1 |
| 外装箱 | 174×188×161 | 20 |

警告

- この機器は、非防水・非防湿です。屋外や、浴室、洗面所、台所などの水気のあるところ、湿気が多い場所では使用しないでください。水、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- 直射日光のあたるところや、暖房器具・ガス器具の真上、付近などの温度の高い場所では使用しないでください。変形、故障、火災の原因となります。
- 機器を分解や改造したり、部品を変更しないでください。火災、感電の原因となります。
- 電源電圧AC100V以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し、火災の原因となります。

注意

- 機器や電池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。電池の液漏れ、発熱させる原因となるおそれがあります。
- 保安灯専用コンセント、または一般の壁コンセントに取り付けてご使用ください。上下逆向きや延長コードでは使用しないでください。機器の損傷、故障の原因となります。

●月に一回は、コンセントから抜いてLEDの点灯を確認してください。

ご使用方法

- 保安灯：停電のとき自動点灯します。
- 携帯電灯：上部の入・切押ボタンスイッチで点滅します。
- ナイトライト点灯：コンセントへ差し込み、⑤のスライドスイッチを入にします。

| | | | |
|--|---------------|------------------------------|----------------------|
| 承認 APPROVED BY | 担当 CHARGED BY | 名称 TITLE | 東芝配線器具 |
| 安本 | 松下 | LED保安灯 ナイトライト | |
| | | 形名 MODEL NO. | NDG9631 (WW) |
| | | 図面番号 DRAWING NO. | AA2011-00704-01 |
| TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. | | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE 単位 UNITS mm |