



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC (鋼板) t1.0	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
2	化粧枠	2	SPC (鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
3	点灯ユニット	1	-	-
4	点滅ユニット	1	-	-
5	非常用蓄電池	2	-	Ni-MH蓄電池 交換部品形名: E04 (点灯用1個+誘導音・点滅用1個 2個入り) ※1
6	端子台 (電源用)	1	-	-
7	端子台 (信号用)	2	-	-
8	LEDモジュール (点灯用)	2	-	交換部品形名: L10 (前面用1個+背面用1個 2個入り) ※2
9	LEDモジュール (点滅用)	1	-	-
10	表示板	2	-	(別売)

※1 点灯用: E02 (2.4V950mAh) 誘導音・点滅用: 7HR-AH-SLNB (8.4V1100mAh)
 ※2 前面用: L09 背面用: L09

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン (FRC-1833T) をご使用ください。

定格		特性		信号電圧 (V)		信号電流 (mA)	
定格電圧 (V)	AC100	誘導灯の区分	日線BL形	DC24		5	
入力電流 (A)	急速 0.094 トリクル 0.083	表示面の寸法 (m)	タテヨコ 0.2 x 0.2	AC100			
消費電力 (W)	急速 5.6 トリクル 4.7	表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 10以上 通廊 - 以上				
		蓄電池の容量	60分間				

注) 1. 天井吊下げの場合は吊り装置 (別売) 2本をご用意ください。
 1本の吊り装置に電源線・信号線を設置しますと誤動作の原因となります。

公共施設用 SH1-FSF21F-BL60 に適合



⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。この器具は、直接、雨・風のある場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス (塩素ガス・硫黄成分等)、溶液の発散する場所 (プール等)、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等) には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井直付け、吊り下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げの場合は、適合する吊り具をご使用ください。

・本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。



型式認定番号 1AM221-3601

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FBK-20702XL-LS17
100	LS	4.3	品名	
承認 担当				東芝誘導灯 (避難口) (電池内蔵) (点滅形)
松田 世良				HA2021-51971-02
単位 mm 第三角法				東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)