



| | | |
|-------|--|-----------|
| 定格電圧 | 100V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 適合安定器 | 東芝製10, 15, 20, 30W用安定器 | |
| 適合ランプ | FL10, FDL9, FPL9 FL15S, FDL13, FWL13, FML13 FL20S, FL20SS/18, FCL20/18 FDL18, FPL18, FWL18, FML18 FL30S, FCL30/28, FDL27 FPL30, FPL27, FWL27, FML27 | |
| 使用範囲 | 電圧 | 94~106V |
| | 温度 | 5~40℃ |
| | 湿度 | 相対湿度90%以下 |
| 始動時間 | 5秒以下/at94~106V | |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ・ケース材質 PBT (UL94 V0) ・銘板印刷色 黒 | |

ご使用上の注意事項

1. 接続電線はIV ϕ 1.0皮 Δ 寸法8~9mmのものを使用してください。
2. スタータとランプとの接続距離は、片道1m以内としてください。
3. 点灯時にはパルス音が発生しますが、異常ではありません。

| | | | | | |
|-----------------|------------|----|----|-------------|--|
| 形名 | ES-10/30SL | | | 品名 | 東芝蛍光灯用電子 スタータ (10, 15, 20, 30W用) |
| | 製図 | 設計 | 検図 | | 承認 |
| | | | | A-ERS-007 | |
| 尺度 — 単位 mm 第三角法 | | | | 東芝ライテック株式会社 | |