

E 27035

'89. 7. 001

2-φ5木ねじ用K.O.      2-12×20ボルト用K.O.

720  
648

40  
300  
450

2-φ5木ねじ用K.O.  
8-φ5木ねじ用K.O.

300  
400  
450

57  
102

2-M3.5穴  
6-φ4.5取付穴

2-φ4.5穴  
φ12穴

40  
71  
83.5  
106

66.7

13      14

簡易取付ねじ方式

電圧	適合光源	重量	形名
100V	FL20SS・EX-N/18×5	8.4 Kg	FPH-1004ZK
			東芝蛍光灯器具 ホームライト®
設計	担当	検図	承認
図番	F3737/B		
単位 mm			第三角法

東芝ライテック株式会社

点灯順序

1. ランプ5灯調光点灯
2. ランプ5灯全光点灯
3. ベビー電球点灯
4. 消灯

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	カラー鉄板 t0.8	白
2	反射板	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・白
3	縦 枠	2	硬質塩ビ	茶
4	横 枠	2	硬質塩ビ	茶
5	コーナー 枠	4	HISチロール	茶
6	ソケットカバー	10	ABS	金色メッキ
7	反射板取付ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
8	ランプソケット	10	ナイロン	DFS-3236
9	ランプ	5		FL20SS・EX-N/18
10	ベビー電球	1		100V 5W
11	スイッチ	1	ユリア	DFM-258D
12	薄形引掛シーリング	1	ユリア	DC5392
13	丸形取付金具A	1	SPG t1.6	
14	丸形取付金具B	1	SPG t1.6	
15	インバータ	1		FMB-5-2011