





結 線 図




注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから電源接続後、差し込んでください。




内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

△安全に関するご注意


- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	CGC t0.5	白
3	固定金具	2	SGC t1.0	
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
5	点灯管ソケット	2	ポリプロ	DFS-3709
6	点灯管	2		FG-1E
7	端子台	1	PA	DFC-3622
8	点灯ユニット	1		20FU-109-4GM
9	蓄電池	1		4NR-CX-T (4.8V2500mAh)
10	点検スイッチ	1	コリア	DFM-3602
11	充電モニター	1		LED (緑)
12	プッシュスクリュー	4		(反射板に装着済)
13	安定器	2		FBC-20162
14	ランプ	2		FL20ワット



誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号3AF-01



型式認定番号3AF-01



防災性能評定合格品



評定番号LAFS-02

公共施設用 K1-FRS2-202
充電モニター付 (光束比: 55%)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100	GL	4.0	FRS-22408-GL グロースタート方式
			東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 平常時: FL20x2、非常時: FL20x1
設計	担当	検図	承認
単位	mm	第三角法	
			東芝ライテック株式会社