

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベースユニット	1	ABS樹脂	
2	センサーユニット	1	ポリエチレン	

形 名	ASR-855
電源電圧	DC12V
消費電流	35mA以下
検知エリア	天井高さ5mの時、検知エリア直径4.0m
検出方式	パッシブインフラレッド方式
使用可能周囲温度	-15℃～+55℃
設置場所	屋内天井面

結線例〔受信機（AM-8）との結線例〕

●5-6端子：DC12V
●11-12端子：押ボタン接続端子
（又は9-12端子）

※ご注意・AM-8のch1（9-10端子），ch2（10-11端子）にASR-855の（3-4端子）を接続しないでください。
故障の原因となります。
・ASR-855を2台以上接続する場合は，AM-8の（5-6端子）は使用できません。
別途直流電源（DC12V）をご用意ください。

配線距離

[受信機（AM-8）から検知器までの距離]

使用電線	配線可能距離
0.3mm ² （φ0.65mm）	250m
0.5mm ² （φ0.8mm）	450m
0.8mm ² （φ1.0mm）	700m

承認 APPROVED BY （安本）	検図 CHECKED BY （鳥居）	名 称 TITLE 東芝配線器具
設計 DESIGNED BY （鳥居）	製図 DRAWN BY （吉田）	形 名 MODEL NO. ASR-855
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D9246/B
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm