

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC(鋼板)	アクリル焼付塗装(白)
2	電源カバー	1	SPC(鋼板)	アクリル焼付塗装(白)
3	光源カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	透明
4	取付け金具	3	SPC(鋼板)	アクリル焼付塗装(白)
5	電源ユニット	1	—	LEK-207P021A10D
6	制御ユニット	1	—	FRC-170R
7	パッキン	3	PE(ポリエチレン樹脂)	灰色
8	パッキン	2	EPDMゴム	黒
9	LEDモジュール	2	—	LEM-181001(T)
10	常夜灯カバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白色

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを1%~100%(昼白色時)の範囲で、光色を昼光色~昼白色~電球色で調光してご使用いただけます。

・適合リモコン送信器


FRC-193T、FRC-186T

※専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。

※リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。(⇒)



※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(---⇒)

※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。

専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
 ・1個の壁スイッチで2台以上の「**アルスイッチレス機能**」の器具を操作することはおやめください。
 同時に切り替わらない場合があります。
 ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「**アルスイッチレス機能**」がはたらき全灯点灯などになることがあります。

・「**アルスイッチレス機能**」付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。

・「**アルスイッチレス機能**」により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

消費電力	38.5W
入力電流	0.4A

リモコン対応型LED本体
 本体取付け：ジャストワン2方式 直付け専用
 セード取付け：ターン方式
 機能：ムシールド(虫の入りにくい構造)
 プルスイッチレス機能
 楽工コセンサ機能

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	LEDH38V05TRM
100	—	2.2	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2016-50089-01	
山野井	河野		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。