

適合LED電源ユニット
 LEK-621P026A31T
 LEK-621P026A35T
 LEK-450P026A31T
 LEK-450P026A35T
 LEK-720016A31
 LEK-320016A31
 LEK-520P026A31T
 LEK-520P026A35T
 LEK-370P026A31T
 LEK-370P026A35T
 LEK-250P026A31T
 LEK-730P029A35T
 LEK-490P029A35T

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	一段ポール	1	STK(炭素鋼管)	φ139.8 t3.5 溶融亜鉛めっき(HDZ35) 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
2	二段ポール	1	STK(炭素鋼管)	φ89.1 t2.8 溶融亜鉛めっき(HDZ35) 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
3	アダプタ	1	STK(炭素鋼管)	φ76.3 t3.2 溶融亜鉛めっき(HDZ35) 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
4	スイッチ取付け板	1	SPC(鋼板)	溶融亜鉛めっき(HDZ35) 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
5	点灯装置取付け板	1	SUS(ステンレス鋼)	溶融亜鉛めっき(HDZ35) 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
6	点灯装置固定ボルト	1	SUS(ステンレス鋼)	M8×20六角ボルト(W,SW付き)
7	蓋	1	SPC(鋼板)	溶融亜鉛めっき(HDZ35) 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
8	段付部化粧カバー	1	SR(シリコンゴム)	灰色
9	取付けボルト	4	SUS(ステンレス鋼)	M8×20六角ボルト
10	ベース(上) 固定ボルト	4	SUS(ステンレス鋼)	M16×35六角ボルト(W,SW付き)

標準色: メタリックシルバー

安全上のご注意

- ポール下部に川砂等を充填し、ポール内に湿気が充満しないように施工してください。ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。
- 基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設置する場合も地際部まで基礎を延長してください。
- ポール地際部は必ず根巻きしてください。ポール地際部にアスファルトや土砂等が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。
- 風速50m/sを超える強風が吹く可能性のある場所では使用しないでください。ポール転倒の原因になります。また、取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によっては風速40m/s仕様となります。
- 浴室、温水プール等の温度の高い場所には使用しないでください。ポールの転倒、落下、絶縁不良、変質、変色の原因になります。

使用上のご注意

- LED電源ユニットの収納可能台数は1個です。2個の収納はできません。
- 収納可能なLED電源ユニットは左上記になります。
- ポールの耐風圧並びに基礎の寸法は取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。
- 基礎の材料、工事は別途ご用意ください。
- ポールを取り付ける時には、倒れる側にポール長さ分のスペースをとるようにしてください。

電圧(V)	適合器具	質量(kg)	形名
—	—	44	PDF-35-530SWK-MS
			品名
			東芝組立式ポール
承認	担当	図番	
尾崎	本田	AA2018-60554-03	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

φ6 電源ユニット
吊下げ棒
電源ユニット取付け用

A-A'断面図

安定器収納部詳細図

4-φ20キリ穴

可倒式ベース(下)のみ
SS400 t6.0

φ500
または
φ500

参考コンクリート基礎寸法
(N値10程度の砂質土壌の場合)

二段ポール
ジョイントアダプタ
STKM13A
φ80, t5.0
取付けボルト
一段ポール

段付部化粧カバー

かん合部拡大図

2-M4×20なべ小ねじ
SUS
75
75
23
7
M4アース端子
BSW 外歯座金付

スイッチ取付け板詳細図

形名	全長(m)
一段ポール	PDF1-195-501-MS 2.25
二段ポールアダプタ付	PD2-155-30S01-MS 1.70

上記以外の組み合わせは、別途ご相談ください。