



アース工事は、電気設備の技術基準に従い必ず確実に行ってください。
(D種(第三種)接地工事)



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	PC/ABS樹脂	白(参考マンセル値:N9.0)
2	化粧枠	1	SUS(ステンレス鋼) t0.8	ヘアライン
3	ベース金具	1	SUS(ステンレス鋼) t0.8	-
4	LEDモジュール	1	-	交換部品形名:L01
5	点灯ユニット	1	-	-
6	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名:E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh
7	端子台	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	-
8	カバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	透明
9	取付けねじ	2	SUS(ステンレス鋼)	(化粧枠用)
10	表示板	1	-	(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 | リモコン点検機能
リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

定格		特性	
定格電圧(V)	AC100	誘導灯の区分	C種
入力電流(急速)	0.040	表示面の寸法(n)	タテヨコ 0.132 x 0.132
(A)トリクル	0.028	表示面の明るさ(照度口)	1.5以上
消費電力(急速)	2.0	(お好み)	5以上
(W)トリクル	1.4	蓄電池の容量	20分間



安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、直射日光、雨・風のある場所、油煙の発生する場所(プール等)、オイルミストが発生する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井直付け、吊り下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げの場合は、適合する吊り具をご使用ください。

- 直射日光の当たる場所や、火災の発生する場所、短寿命となる場所(浴室・洗面所・トイレ)には使用しないでください。
- 器具の取り付けは、凹凸のある場所、凹凸がある場合は、水気の浸入がないようにコーキングしてください。
- 器具内に結露が発生する場合は、水気の浸入がないようにコーキングしてください。
- また、器具背面から水がかかる場所には取り付けしないでください。水がかかると、器具背面から水が漏れ出す原因となります。水漏れ防止のため、器具背面から水がかかる場所には、水漏れ防止の対策を必ず行ってください。



電圧		点灯方式		電圧(表示板含む)		防水性能		防湿・防雨形	
100	LS	1.4	1.4	形名		FBK-10751-LS17			
承認担当						品名			
松田 世良						東芝誘導灯(避難口・通路兼用) (電池内蔵)			
単位 mm 第三角法						図番			
						AA2020-53794-03			
東芝ライテック株式会社									