



アース工事は、電気設備の技術基準に  
従い必ず確実に行ってください。  
(D種(第三種)接地工事)

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	PC/ABS樹脂	白(参考マンセル値:N9.0)
2	化粧枠	1	SUS(ステンレス鋼) t0.8	ヘアライン
3	ベース金具	1	SUS(ステンレス鋼) t0.8	-
4	LEDモジュール	1	-	交換部品形名:L03
5	点灯ユニット	1	-	-
6	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名:E02 Ni-MH蓄電池 2.4V 950mAh
7	端子台	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	-
8	カバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	透明
9	取付けねじ	2	SUS(ステンレス鋼)	(化粧枠用)
10	表示板	1	-	(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使い  
ください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 | リモコン点検機能  
リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

定 格		特 性	
定格電圧(V)	AC100	誘導灯の区分	日置・BL形
入力電流	急 速 0.047	表示面の寸法(m)	タテ コヨ 0.202 x 0.202
(A)トリクル	0.037	表示面の明るさ	避難口 10 以上 (カンテラ) 通 路 13 以上
消費電力	急 速 2.5	蓄電池の容量	60 分間
(W)トリクル	1.9		



**安全に関するご注意**

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると発火の原因となります。
- この器具は、直射日光、火災、雨・風のある場所、油煙の発生する場所(プール等)、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、壁内面にも粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、壁面取付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

- 直射日光の当たる場所や、器具の裏面に凹凸がある場合は、水気の浸入がないようコーキングしてください。
- 器具内に結露が発生するような場所では使用しないでください。また、器具背面から水がかかる場所には取り付けしないでください。水がかかるとは、器具背面から水がかかる場所には取り付けしないでください。水がかかるとは、器具背面から水がかかる場所には取り付けしないでください。水がかかるとは、器具背面から水がかかる場所には取り付けしないでください。



型式認定番号  
1AM111-3587

電圧		点灯方式		電圧		防水性能		防湿・防雨形	
100	LS	電圧(表示板含む)	2.8	形名	FBK-20753L-LS17				
		承認	担当	品名	東芝誘導灯(避難口・通路兼用) (電池内蔵)				
		松田	世良	図番	AA2020-54631-02				
		単位 mm	第三角法	<b>東芝ライテック株式会社</b>					

日本国内専用 (Use only in Japan)