

注) 表示板取りはずしのため200mm以上の余裕を取ってください。


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|----------|----|----------|------------------------------------|
| 1 | 本体 | 1 | PC/ABS樹脂 | 白(参考マンセル値:N9.0) |
| 2 | ブロック | 1 | PC/ABS樹脂 | 白(参考マンセル値:N9.0) |
| 3 | LEDモジュール | 1 | - | 交換部品形名:L03 |
| 4 | 点灯ユニット | 1 | - | - |
| 5 | 非常用蓄電池 | 1 | - | 交換部品形名:E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh |
| 6 | 端子台 | 1 | - | - |
| 7 | 表示板 | 1 | - | (別売) |

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

| 定 格 | | 特 性 | |
|----------|-------|-------------|-----------------------|
| 定格電圧(V) | AC100 | 誘導灯の区分 | 日景・日L形 |
| 入力電流(急速) | 0.047 | 表示面の寸法(m) | タテヨコ 0.202 x 0.202 |
| (A)トリクル | 0.037 | 表示面の明るさ(照度) | 10以上 (お好み) |
| 消費電力(急速) | 2.5 | 蓄電池の容量 | 20分間 |
| (W)トリクル | 1.9 | | |



公共施設用

SH1-FBF20-BL ST1-FBF22-BL
SH1-FSF20-BL ST1-FSF22-BL E適合

▲ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温では使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。この器具は、直射・雨・風のあたる場所、新設や修繕のある場所、腐食性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)や溶剤の発生する場所(プール等)、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井直付け、壁直付け、吊り下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。



型式認定番号
1AM111-3177

| 電圧 | 点灯方式 | 電流(急速) | 形名 |
|------------|------|----------------|---------------------------|
| 100 | LS | 1.1 (表示板含む) | FBK-20701-LS17 |
| 承認 担当 | | | 東芝誘導灯(避難口・通路兼用) (電池内蔵) |
| 松田 世良 | | | 図番 HA2021-51707-01 |
| 単位 mm 第三角法 | | | 東芝ライテック株式会社 |

日本国内専用 (Use only in Japan)