



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC (鋼板) t1.0	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
2	化粧枠	2	SPC (鋼板) t1.0	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
3	LEDモジュール	8	-	交換部品形名: L08 (LEDモジュール 2個入り) x4※
4	点灯ユニット	4	-	-
5	非常用蓄電池	4	-	交換部品形名: E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh
6	端子台	1	-	-
7	表示板	2	-	(別売)
8	化粧ネジ	8	-	-

※L08はL07×2の組み合わせ 前面用: L07×4+背面用: L07×4 8個入り

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。リモコンでは、法定点検、点検解除、非常点灯確認の機能のみ使用できます。

定格		特性	
定格電圧 (V)	AC100	誘導灯の区分	A級
入力電流 (A)	急速 0.388 トリクル 0.356	表示面の寸法 (m)	タテ ヨコ 0.41 x 0.41
消費電力 (W)	急速 23.2 トリクル 21.2	表示面の明るさ 避難口 (カンガ)	56 以上 通 廊 64 以上
		蓄電池の容量	20 分間

公共施設用 SHI-FSF21-A ST1-FSF23-A に適合

屋内用 A級 両面灯 天井直付形

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FBK-44702-LS17
100	LS	11.5	品名	東芝誘導灯 (避難口・通路兼用) (電池内蔵)
承認	担当	図番	HA2021-51878-03	
本田	世良		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			



型式認定番号 1AK231-3281

