

TOSHIBA

製品仕様

器具の種類

形 名	配線仕様	適 合 ケー ブ ル
BNZ-2500 BNZ-3000 BNZ-5000	単独配線用	2種3芯クロロプレンゴムキャブタイヤーケーブル (2RNCT 3 芯 2mm ² ×1)
BNZ-2501 BNZ-3001 BNZ-5001	送り配線用	2種3芯クロロプレンゴムキャブタイヤーケーブル (2RNCT 3 芯 3.5~5.5mm ² ×2)
BNZ-2502 BNZ-3002 BNZ-5002	送 り 配 線 末 端 用	2種3芯クロロプレンゴムキャブタイヤーケーブル (2RNCT 3 芯 3.5~5.5mm ² ×1)

前面ガラスの種類(別売)

色	適 合 器 具	
	BNZ-2500~2502 BNZ-3000~3002	BNZ-5000~5002
透明	BNZ-F30(C)	BNZ-F50(C)
赤	BNZ-F30(R)	BNZ-F50(R)
緑	BNZ-F30(GR)	BNZ-F50(GR)
青	BNZ-F30(BL)	BNZ-F50(BL)
黄	BNZ-F30(Y)	BNZ-F50(Y)

適合ランプ(別売)および適合ガード(別売)

形 名	BNZ-2500~2502	BNZ-3000~3002	BNZ-5000~5002
ランプ	JD100V/110V 75W-E~250W-E (E11 口 金)	RF100V 90WHC~180WHC RF100V 300W(屋内用)※ (E26 口 金)	RF100V 270WHC~500WHC (E39 口 金)
ガード	BNZ-G30	BNZ-G30	BNZ-G50

※印の300Wは散光形(フラッド)ランプをご使用ください。

特にご注意を

- この器具は噴水照明器具であり前面ガラスまで水中(真水)に没してご使用ください。水面上にてしていると、ガラスが破損したり着色部分に変色することがあります。
- 最大水深は2m以内でお使いください。
- 工事に際しては、電気設備技術規準第247条(プール用水中照明灯等の施設)によってください。
- キャブタイヤーケーブルは2RNCT 3芯で適合ケーブルの断面積指定のものを使用し、水中で接続はしないでください。芯線内部を通して水が器具内部に入り絶縁不良になります。

お手入れのしかた

- ランプ交換時、及び噴水等の清掃時には必ず電源を切ってから行なってください。
- 着色前面ガラスの清掃のときは、着色面にキズをつけないようにしてください。溶剤・タワシ等を使用しますと着色が剥離したり、キズがつきますので使用しないでください。
- ランプ交換時、ガラス交換時にはパッキンを点検し、老朽化している場合にはパッキンも交換してください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店、(工事店)、お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは、器具の形名およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせ下さい。

ご 注 意

前面ガラスの着色面は、図の位置（灯具の内側）にして
ゴムパッキンの溝に入れてください。（着色面を外側に
して使用すると、色が剥離することがあります。）

