TOSHIBA

東芝埋込高荷重・耐熱形引掛シーリング(送り端子付)施工説明書

DC5602　6A 125V AC

(社)日本配線器具工業会規格
「高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ」適合品

このたびは東芝埋込高荷重・耐熱形引掛シーリングをお買いあげいただきまして,まことにありがとうございました。
お求めの東芝埋込高荷重・耐熱形引掛シーリングを正しくお使いいただくために,この施工説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

⚠ 警告

感電の原因となります。

●必ず電源を切ってから取り付けてください。

発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因となります。

●結線は電線を確実に奥まで差し込んでください。
●電線はまっすぐな φ1.6mm, φ2mm 銅単線を使用してください。
曲がった電線およびより線は使用 しないでください。

照明器具の落下によるけがの原因となります。

●金属製アウトレットボックスを使用してください。
(樹脂製アウトレットボックスでは使用できません。)
●天井面の強度を十分確認して器具を固定してください。
●取付ねじは必ず2本共、野縁に締め付けてください。
●3kg以下(補強コード使用時:5kg以下)の吊り下げ形照明器具にご使用ください。
●3kgを超える照明器具(10kgまで)はチェーンなどを使って必ずハンガーで器具を保持してください。
●引掛シーリングキャップは、右に「カチッ!」と音がするまで回 してください。
●5kg以下の直付形照明器具にご使用ください。
●ツバ部で荷重を保持する場合、10kg以下の直付形照明器具をご使用ください。

適用電線

●φ1.6mm、φ2.0mmの銅単線専用。

結線方法

●器具底面のストリップゲージ 12mm
(10～14mm)に合わせて電線被ふく
をむき、電線を確実に奥まで差し込む。



VVFケーブルむき代



適合取付ねじ

●露出取付の場合 ：φ3.8 木ねじ
(長さ:30mm以上)
●ボックス取付の場合：M4ボックスねじ
※取付ねじは付属されておりません。

適合ボックスカバー

●丸孔カバー(JIS C 8340)をご使用ください。
注)樹脂製のカバーには、取り付けないでください。

東芝ライテック株式会社　〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
(059DC5602)B

＜生産完了 2014年01月01日＞