

<p><b>安全上の注意</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>警告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li> 紙や布などの、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)</li> <li> 器具、ソケットに適合した種類の電球を必ず使用してください。(破損・ケガ・器具過熱の原因)</li> <li> 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> <li> 前面ガラスまたは反射鏡が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。(感電・破損・落下・ケガの原因)</li> </ul> </div> <div style="width: 65%;"> <p><b>注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>点灯中や消灯後しばらくは、電球が熱いので手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)</li> <li>電球に接近して、品物や遮蔽物を置かないでください。(品物の過熱・火災の原因)</li> <li>定格寿命(4,000時間)を超過した電球は、交換をおすすめします。(破損・ケガ・火災の原因)</li> <li>雨や水滴のかかる状態や、温度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良・破損・落下・ケガの原因)</li> <li>振動や衝撃を与えないでください。(破損・落下・ケガの原因)</li> <li>アルミラミネーション器具で使用しないでください(器具過熱の原因)。</li> </ul> <p>ご使用の際は、取扱説明書又は、個装容器の「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。</p> </div> </div>	
<p><b>形名</b></p> <p>JR12V50W /K5M/N</p>	<p><b>品名</b></p> <p>ハロゲン電球 “東芝ネオハロビーム® 12V用”</p>
<p><b>承認</b></p> <p>菅野</p>	<p><b>担当</b></p> <p>児玉</p>
<p><b>単位</b> mm</p> <p>第三角法</p>	<p><b>図番</b></p> <p>AA2014-51270-01</p>
<p><b>東芝ライテック株式会社</b></p>	
<p>日本国内専用 (Use only in Japan)</p>	

  

安全上の注意

  

ラン プ 仕 様

寸全高 (mm)	44
法ミラー径 (mm)	50
質重量 (g)	35
口金	GU5.3
定格消費電力 (W)	50
全光束 (lm)	(780)
最大光度 (cd)	4,800
ビームの開き (度)	20
相関色温度 (K)	3200
平均演色評価数 (Ra)	-
定格寿命 (h)	4,000

※数値はすべて標準値を示す。  
※全光束は、参考値です。