



ランプ仕様

| | | |
|----------|-------------|------|
| 形名 | BRF100V150W | |
| 種別 | フラッド | |
| ガラス球 | PAR121 | |
| 全長 (mm) | 135 | |
| 口金 | E26 | |
| 初特性 | 消費電力 (W) | 150 |
| | 全光束 (lm) | 1700 |
| | 最大光度 (cd) | 4200 |
| | ビームの開き (度) | 30 |
| | ビーム光束 (lm) | 700 |
| 定格寿命 (h) | 2000 | |

※数値はすべて標準値を示す。
 ※ビーム光束とは、ビームの開き角度内の光束を表わす。

安全上のご注意

| | |
|-----|---|
| △警告 | <ul style="list-style-type: none"> 紙や布などの、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) 取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> 適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数の電球を必ずご使用ください。(器具過熱の原因) ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損の原因) 水滴のかかる状態では、防水構造の屋外用器具でご使用ください。(破損の原因) 点灯中や消灯直後は熱いのでふれないでください。(ヤケドの原因) シンナー等、引火する危険性の雰囲気で使用しないでください。(火災、爆発の原因) 電球の前に接近して品物や遮蔽物を置かないでください。(過熱、変形、火災の原因) |

| | | | |
|--------|------------|----|-------------|
| 図番 | L17-3004/F | 品名 | ビームランプ |
| 設計 | 検図 | 承認 | 形名 |
| | | | BRF100V150W |
| 尺度 1/1 | 単位 | mm | 東芝ライテック株式会社 |