



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ート	1	SPC t1.2	
2	本 体	1	A D C	黒
3	セ ー ド	1	アクリル	透 明
4	ランプソケット	1		DIS-3006 (E26)
5	ソケットカバー	1	真 鍮	黒 染
6	端 子 台	1		DFC-3619
7	化粧ねじ	1		黒染 M4



△ 安全に関するご注意

- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。
- ・水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気が多い場所には使用しないでください。湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。

下向取付不可、床置取付不可
セード取付：化粧ねじ方式

防水性能		防 雨 形	
電圧	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名
100	シャンデリア電球 (E26) 60W×1	1.3	IB-3957
設計 担当 検図 承認		品 名	
東芝電球ブラケット		L3980/F	
単位 mm		第三角法	
東芝ライテック株式会社		発行	