



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベースプレート	1	ABS樹脂	
2	配線用遮断器	1	-	2P2E,30AF,15AT,100/200V
3	ブレーカカバー	1	EPゴム	
4	テストSW	1	-	AC250V, 10A
5	リード線	一式	-	EM IE/F $\phi 1.6$ mm
6	ポテティング	1	ポリウレタン	
7	銘板	1	-	
8	十字穴付トラス小ネジ	2	SUS	M6X16

FMT68-15A 仕様

- 1.ブレーカ : 配線用遮断器 (MCCB)
- 2.テストSW付 (自動点滅器対応)

接続台数表

製品形名	FMT68-15A			製品形名	FMT68-15A		
	入力電圧 (V)				入力電圧 (V)		
器具形名	100	200	242	器具形名	100	200	242
BRP471_56CW45WDN	26	15	13	L BRP71170CW51W2DM	22	15	13
BRP471_56CW45WDW							
BRP471_55WW45WDN							
BRP471_55WW45WDW							
BRP471_79CW56WDN							
L BRP471_79CW56WDW	21	15	13	D BRP71188CW68W2DM	17	15	13
BRP471_74WW56WDN							
BRP471_74WW56WDW							
BRP471_116CW86WDN							
L BRP471_116CW86WDW	13	12	10	構内道灯 BRP712110CW82W2DM	14	15	13
BRP471_108WW86WDN							
BRP471_108WW86WDW							
L BRP471_108WW86WDW	24	12	10	LED BRP712154CW115W2DM	10	12	10
BRP471_165CW127WDN							
BRP471_165CW127WDW							
BRP471_154WW127WDN							
L BRP471_154WW127WDW	30	15	13	LED BRP712174CW144W2DM	8	12	10
BRP471_108WW86WDN							
LED BRP471_108WW86WDW	30	15	13	LED BRP391_40CW29WDWV	30	15	13
LED BRP471_108WW86WDW							
LED BRP471_108WW86WDW	30	15	13	LED BRP391_40WW29WDWV	30	15	13
LED BRP471_108WW86WDW							

(古河電工形名: FMT68-15A)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100 200	-	0.5	FMT68-15A-T
			品名
			ジョイントユニット68 (古河電工製, 防水型配線用遮断器)
承認		担当	図番
高橋		鎌田	AA2021-51492-02
単位 mm			第三角法
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)